



85245288



quicklink

### KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

KNX-Funk Jalousie-Taste quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze, Aufdruck Symbol Pfeile, zur manuellen Betätigung und automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk. Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Taste mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperr Sicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige. Funktionen: Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperr Sicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). Über Sensor: Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor. Lamellenstand für Szene speicherbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte. Mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED für Aussperr Sicherung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige. quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm.

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED für Aussperr Sicherung
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Memory, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Positionsanfahrt, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Lamellenstand für Szene speicherbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperr Sicherung)
- Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor
- mit Aufdruck Symbol Pfeile
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Demontageschutz
- Zur manuellen Betätigung, automatisierten Memoryausführung oder Fernbedienung via KNX-Funk.

#### Technische Merkmale

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Funk-Kanäle                  | 1                        |
| Funk-Sende-/Empfangsfrequenz        | 868,3 MHz                |
| Funk Sendeleistung                  | < 10 mW                  |
| Funkprotokoll                       | KNX-Funk                 |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen      | max. 20 Sender/Empfänger |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude)      | max. 30 m                |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld)     | max. 100 m               |
| Jalousie-Laufzeit                   | 2 min                    |
| Umschaltzeit bei Richtungswechsel   | < 0,6 s                  |
| minimale Lamellen-Verstellzeit      | ≈ 150 ms                 |
| Lamellenverstellung bei Signaldauer | < 1 s                    |
| Lamellenverstellung bei Tastendruck | < 0,4 s                  |
| Betriebstemperatur                  | -5...45 °C               |
| Werkstoff                           | Thermoplast              |
| Farbe                               | polarweiß matt           |
| Haupt-Designlinie                   | Berkel S.1/B.3/B.7       |