



85656131



## KNX-Funk Wandsender 2fach flach Solar quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

- mit Konfigurations-Taste
- mit Konfigurations-LED
- mit Sendestatus-LED rot/grün/orange
- Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- obere und untere Bedienflächen frei konfigurierbar
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab
- mit Demontageschutz
- für flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- Spannungsversorgung über Solarzellen
- Für die Funk Fernbedienung aller zugeordneten KNX-Funk Empfänger.

### Technische Merkmale

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung                | 3 V DC                   |
| Anzahl Funk-Kanäle              | 4                        |
| Funk Sendefrequenz              | 868,3 MHz                |
| Funk Sendeleistung              | < 10 mW                  |
| Funkprotokoll                   | KNX-Funk                 |
| Anzahl quicklink Verknüpfungen  | max. 20 Sender/Empfänger |
| Funk-Sendereichweite (Gebäude)  | max. 30 m                |
| Funk-Sendereichweite (Freifeld) | max. 100 m               |
| Transmitter duty cycle          | 1 %                      |
| Empfänger-Kategorie             | 2                        |
| Lebensdauer Batterie [Jahre]    | ≈ 5                      |
| Betriebstemperatur              | -5...45 °C               |
| Aufbauhöhe                      | 14 mm                    |
| Erforderliche Ø-Helligkeit      | mind. 300 lx 6 h/Tag     |
| Haupt-Designlinie               | Berker R.1/R.3/R.8       |
| Farbe                           | schwarz glänzend         |
| Werkstoff                       | Thermoplast              |