



### Radio Touch und Lautsprecher B.3/B.7 anthrazit, matt

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

28801606



- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Lautstärkeregelung
- Countdown
- Schlaf-Timer
- Wecker mit Schlummerfunktion
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

#### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Frequenzbereich (Radioempfang)	87,5 ... 108 MHz
Für Lautsprecher	je Kanal 4 ... 8 Ω
Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm
Einbautiefe	33 mm
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	anthrazit matt
Werkstoff	Materialmix