



Radio Touch und Lautsprecher B.7 alu matt, lackiert

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

28801404



- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- mit einem Lautsprecher
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- manueller und automatischer Sendersuchlauf
- 8 Senderspeicher nichtflüchtig
- Einschalten mit letztem Sender
- Lautstärkeregelung
- Countdown
- Schlaf-Timer
- Wecker mit Schlummerfunktion
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Einzel- und Kombinationsmontage
- Schraubbefestigung über Tragplatte
- mit Schraubklemmen

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Frequenzbereich (Radioempfang) | 87,5 ... 108 MHz |
| Für Lautsprecher | je Kanal 4 ... 8 Ω |
| Leiterquerschnitt | max. 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt (Lautsprecher) | max. 1,5 mm ² |
| Abmessungen Display (B x H) | 35 x 28 mm |
| Einbautiefe | 33 mm |
| Haupt-Designlinie | Berker S.1/B.3/B.7 |
| Farbe | alu matt, lackiert |
| Werkstoff | Materialmix |