



### Radio Touch, mit Lautsprecher, S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zweiteiliger Aufbau aus Radio- und Lautsprechermodul jeweils zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Montage in senkrechten oder waagerechten Kombinationen oder unabhängig (Lautsprecher-Anschlussleitung vorsehen), Anschluss für zweiten Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

28808989



- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- externer Audioeingang AUX IN
- mit einem Lautsprecher
- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige

#### Technische Merkmale

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Haupt-Designlinie                | Berker S.1/B.3/B.7       |
| Farbe                            | polarweiß glänzend       |
| Betriebsspannung                 | 230 V AC                 |
| Frequenz                         | 50/60 Hz                 |
| Frequenzbereich (Radioempfang)   | 87,5 ... 108 MHz         |
| Für Lautsprecher                 | je Kanal 4 ... 8 Ω       |
| Leiterquerschnitt                | max. 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (Lautsprecher) | max. 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Abmessungen Display (B x H)      | 35 x 28 mm               |
| Einbautiefe                      | 33 mm                    |
| Werkstoff                        | Materialmix              |