



80262170



KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler Q.x/K.x

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool.

- mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
 - Master/Slave Betrieb zur Abdeckung großer Erfassungsbereiche
 - mit Testbetrieb
 - mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
 - Betriebsartanzeige über Status-LED rot/grün/orange
 - Vorgabe der Reglerbetriebsart
 - Tastfunktionen für Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szene, Zwangssteuerung
 - integrierte Taste zur manuellen Steuerung von Busfunktionen parametrierbar
 - Sperrfunktion parametrierbar
 - zwei Funktionskanäle für helligkeitsabhängige Funktionen
 - zusätzlicher Kanal für helligkeitsunabhängigen Melderbetrieb
 - Ausgabe des Helligkeitwertes über Objekt möglich
 - mit integriertem Busankoppler
 - Busanschluss über Anschlussklemme
 - mit Demontageschutz
 - mit Spreizkrallen
 - Automatische Auslösung von Busfunktionen bei Bewegung im Erfassungsbereich oder manuelle Steuerung über integrierte Taste.
 - Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	KNX - Berker Q.x/K.x
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Stromaufnahme Bus (Datentransfer)	10 mA
Nachlaufzeit, einstellbar	10 s...30 min
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 5...1000 lx
Erfassungswinkel, einstellbar	je Seite ≈ 45...90 °
Erfassungsfeld, rechteckig	≈ 12 x 16 m
Betriebstemperatur	-5...45 °C