



85265100



### KNX-Funk Jalousieaktor 1fach AP KNX Funk weiß

KNX-Funk Jalousieaktor 1-fach AP zur Ansteuerung von 1 Jalousiekanal über Funksignale. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x Alarm, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED (Relais geschlossen), mit Konfigurations- und Funktions-Taste, mit Handbetätigung Auf/Ab, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Schraubklemmen. - IP55 - Betriebsspannung 230 V~ - Frequenz 50 Hz - Schaltstrom 10 A / 230 V AC1 - Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Lamellenverstellung bei Signaldauer < 1 s - Umschaltzeit bei Richtungswechsel < 0,6 s - Betriebstemperatur +5 ... +45°C - Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm.

- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Lamellenwinkel, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

#### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Schaltstrom	10 A / 230 V AC1
Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s
Lamellenverstellung bei Signaldauer	< 1 s
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Abmessungen (L x B x H)	150 x 85 x 35 mm
Farbe	weiß