



17838989



BLC Wächter 1,1 m S.1 polarweiß, glänzend

- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.

Technische Merkmale

Nachlaufzeit	≈ 2 min
Nennmontagehöhe	1,1 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 10 x 12 m
Reichweite frontal	≈ 10 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20...100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 0...80 lx
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Betriebstemperatur	-20...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	polarweiß glänzend