



BLC Wächter 2,2 m K.5 Alu

- Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang)
- mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung
- blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
- mit Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit
- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise (Erfassungssignalauswertung und Störsignalunterdrückung)
- Einschalthelligkeit bei BLC Dimmeinsatz mit BLC Nebenstelle speicherbar
- kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten
- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- mit Unterkriechschutz
- Liefer- und Resetzustand: Ansprechhelligkeit 10 lx.
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

Technische Merkmale

Nachlaufzeit	≈ 2 min
Abdimmzeit	30 s
Nennmontagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 12 x 12 m
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m)	≈ 6 m
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m)	je ≈ 3 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Abmessungen Aufbauhöhe	31,4 mm
Betriebstemperatur	-15...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Farbe	alu matt, lackiert