



28847006



Radio Touch, K.1, anthrazit matt, lackiert

Radio Touch Stereo-Up-Radio zum Empfang von UKW-Sendern, zur Montage in Gerätedose nach DIN 49073, Anschluss für zwei Lautsprecher am Radiomodul, Touch-Bedienung über Grafikdisplay mit kapazitiven Sensorflächen, mit Nebenstellenanschluss zum Einschalten parallel zur Beleuchtung, RDS, 8 Senderspeicher, Uhrzeit- und Datumsanzeige, Weckfunktion.

- Stereo UKW-Radio mit RDS-Anzeige
- Bedienung über Sensorflächen des Touch-Displays
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- beleuchtetes Touch-Grafikdisplay
- Nebenstelleneingang für separate Ein-/Ausschaltung
- externer Audioeingang AUX IN
- mit 2 Lautsprecher-Anschlüssen
- Für den Betrieb ist mindestens ein Lautsprecher anzuschließen.

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker K.1
Farbe	anthrazit matt, lackiert
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Frequenzbereich (Radioempfang)	87,5 ... 108 MHz
Für Lautsprecher	je Kanal 4 ... 8 Ω
Leiterquerschnitt (Lautsprecher)	max. 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt	max. 2,5 mm ²
Abmessungen Display (B x H)	35 x 28 mm
Einbautiefe	33 mm
Werkstoff	Materialmix