



6765107006



Steckdose mit Schutzkontaktstift und LED-Orientierungslicht K.1 anthrazit, matt

Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, weißes LED-Orientierungslicht und integrierter Helligkeitssensor, Schraub-Liftklemmen, Durchverdrahtung möglich.

- mit Schraub-Liftklemmen
- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht
- lange Lebensdauer der LED
- weißes LED-Licht
- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet
- 2-polig + Erde
- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung
- Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

Technische Merkmale

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Haupt-Designlinie | Berker K.1 |
| Farbe | anthrazit matt, lackiert |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA |
| Ausschalthelligkeit | ≈ 4 lx |
| Lichtstärke (weiß) | 0,2 cd |
| Einschalthelligkeit | ≈ 2 lx |
| Leiterquerschnitt (massiv) | max. 2,5 mm ² |
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Erhöhter Berührungsschutz | nach IEC 60884-1 |
| Werkstoff | Thermoplast |