



17840002



BLC Wächter Komfort 1.1m Arsyst weiß, glänzend

- μ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise (Erfassungssignalauswertung und Störsignalunterdrückung)
- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung
- mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmereinsätzen
- blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
- Einschalthelligkeit in Verbindung mit BLC Dimmereinsätzen nur über BLC Nebenstelle abspeicherbar
- kein Einschalten bei versehentlichem, kurzzeitigem Abschatten
- Permanente direkte Sonneneinstrahlung in die nach oben ausgerichtete Erfassungsebene kann zum Ausfall des Bewegungsmelders führen.
Nur für den Innenbereich geeignet!
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

Technische Merkmale

Abdimmzeit	30 s
Reichweite frontal	≈ 10 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Erfassungsfeld, halbovalförmig	$\approx 10 \times 12$ m
Ansprechhelligkeit, einstellbar	$\approx 0 \dots 80$ lx
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20 ... 100 %
Immunitätszeit	≈ 3 s
Kurzzeitbetrieb	0,5 s
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Farbe	weiß glänzend
Betriebstemperatur	-20 ... 45 °C