85166100

IP55

KNX-Funk Schaltaktor 2fach AP KNX Funk weiß

KNX-Funk Schaltaktor 2-fach AP zur Ansteuerung von 2 Schaltkanälen über Funksignale. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Taste und LED-Anzeige, quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige, mit Kontroll-LED für Ein/Aus, mit Handbetätigung Ein/Aus, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit Schraubklemmen.- IP55 - Betriebsspannung 230 V~ - Frequenz 50 Hz - Schaltstrom 2x 10 A/230 V AC1 A - 230 V Glüh- und Halogenlampen je Kanal 1500 W - Leuchtstofflampen unkompensiert je Kanal 600 VA - Leuchtstofflampen mit EVG je Kanal 6 x 58 W - Kompaktleuchtstofflampen je Kanal 6 x 18 W - konventionelle Trafos je Kanal 600 VA - elektronische Trafos je Kanal 600 W - Funk Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Betriebstemperatur -10 ... +55 °C - Abmessungen (L x B x H) 150 x 85 x 35 mm.

- mit Kontroll-LED für Ein/Aus
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Handbetätigung Ein/Aus pro Kanal
- quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Zustandsanzeige
- Speicherung von Szenen sperrbar
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Schaltstrom	10 A /230 V AC1
Funk Empfangsfrequenz	868,3 MHz
Funk Sendeleistung	< 10 mW
Funkprotokoll	KNX-Funk
Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
Funk-Sendereichweite (Gebäude)	max. 30 m
Funk-Sendereichweite (Freifeld)	max. 100 m
Transmitter duty cycle	1 %
Empfänger-Kategorie	2
230 V LED-Lampen	je Kanal 100 W
Energiesparlampen	je Kanal 100 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	je Kanal 1500 W
konventionelle Trafos	600 VA
Elektronische Trafos	je Kanal 600 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	je Kanal 600 VA
Leuchtstofflampen mit EVG	je Kanal 6 x 58 W
Kompaktleuchtstofflampen	18 W
Betriebstemperatur	-10...55 °C
Abmessungen (L x B x H)	150 x 85 x 35 mm
Farbe	weiß