



17866186



### BLC Wächter 2,2 m IP44 Q.1/Q.3 anthrazit, samt

- Einschalten durch Taster, Öffner in der Zuleitung
- mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90°
- In Verbindung mit einem BLC Relais-Einsatz HLK wird zusätzlich unabhängig von der Ansprechhelligkeit der HLK-Kanal für die Dauer seiner Nachlaufzeit eingeschaltet.
- Schaltet bei unterschrittener Ansprechhelligkeit und Personenbewegung für die Dauer der Wächter-Nachlaufzeit ein.

#### Technische Merkmale

Nachlaufzeit	≈ 2 min
Nennmontagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsfeld, halbovalförmig	≈ 12 x 12 m
Reichweite frontal (bei Montagehöhe 1,1 m)	≈ 6 m
Reichweite frontal	≈ 12 m
Reichweite seitlich (bei Montagehöhe 1,1 m)	je ≈ 3 m
Reichweite seitlich	je ≈ 6 m
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar	20...100 %
Ansprechhelligkeit, einstellbar	≈ 0...80 lx
Abmessungen Aufbauhöhe	23,5 mm
Betriebstemperatur	-20...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Farbe	anthrazit samt, lackiert