



16408984

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker S.1/B.3/B.7 alu, matt

Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.

- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit
- für Beleuchtung
- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
- mit potenzialfreiem Kontakt
- mit Schraub-Liftklemmen
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.7
Farbe	alu matt, lackiert
Nennspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltstrom	10 A /230 V AC1
Leistungsaufnahme	< 0,2 W
Kartenbreite	max. 55 mm
Kartenstärke	0,8 ... 1,2 mm
Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W
Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Nachlaufzeit stufenweise einstellbar	0, 15, 30, 60 s
Betriebstemperatur	-5 ... 50 °C
Schraubklemmen (max.)	2 x 2,5 mm ²
Einbautiefe	32 mm
Werkstoff	Kunststoff/Metall