




EPN052



### Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung

Zubehör für Fernschalter.

#### Technische Merkmale

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nennstrom                                 | 1 A                     |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue             | 110 / 230 V             |
| Frequenz                                  | 50 Hz                   |
| Anzahl Module                             | 0,5                     |
| Betriebstemperatur                        | -5...40 °C              |
| Lager-/Transporttemperatur                | -40...80 °C             |
| Anschlussart                              | Schraubtechnik          |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1,5 - 10mm <sup>2</sup> |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom     | 0,1 W                   |
| Höhe installiertes Produkt                | 85 mm                   |
| Breite installiertes Produkt              | 8,9 mm                  |
| Tiefe installiertes Produkt               | 58 mm                   |