



LVZWB600

### Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 600/5A 5VA Klasse 0,5S

Wandlerblock für NH-Sicherungslastschaltleiste der Serie LVS Größe NH 1-3, einfach nachrüstbar im Abgangsbereich, Wandler gemäß DIN EN 60044-1. Abgriffe S1, S2 und Spannung für jede Phase von vorne leicht zugänglich. Mit Schraubanschluss M12, inkl. Schrauben, jedoch ohne Anschlussraumabdeckung.

#### Technische Merkmale

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm <sup>2</sup>
Leistung	5 VA
Betätigungsart	sonstige
Betriebstemperatur	-40...40 °C
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	3 kV
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Schutzart	IP10
Tiefe installiertes Produkt	204 mm
Anzahl der Pole Produktion	3
Montageart	Geschraubt
Maximalstrom Primärseite	600 A