



RFS100D

**BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie**

Bidirektionale batteriebetriebene Funk-Sirene zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD zur akustischen Signalisierung mit max. 100 dB im Brandfall. Einlernenmodus mit Reichweitenanzeige mittels akustischer Signalisierung. 14 Funk-Sirenen können pro RFZxxxD eingebunden und entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.

Technische Merkmale

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Versorgungsspannung   | Lithium Batterie 2 x (3,6 V / 2 Ah) |
| Verbindungsart        | Funk 868 MHz / 434 MHz              |
| Batterielebensdauer   | 3 Jahre                             |
| Lautstärke der Sirene | 100 dB                              |
| Abmessungen (dxH)     | 192x192x59,5                        |
| Betriebstemperatur    | -10...55 °C                         |
| Farbe                 | rot                                 |
| Schutzart             | IP31                                |