



RFM200D

#### BEKA Funk-Druckknopfmelder, Hausalarm, blau

Bidirektionaler Funk-Druckmeldeknopf zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD dient zur manuellen Alarmauslösung, dieser Melder verfügt im Einlernmodus über eine Reichweitenanzeige mit optischer Anzeige. Der Druckknopfmelder zeigt seinen Status über eine LED an und wird durch öffnen der Klappe zurückgesetzt. Bei Anzeige des Turnuswechsels nach ca. 5 Jahre an der Zentrale kann mittels RFA200D Druckknopfeinsatz die Meldeeinheit ausgetauscht werden.

#### Technische Merkmale

Verbindungsart	Funk 868 MHz / 434 MHz
Batterielebensdauer	5 Jahre
Abmessungen (dxH)	125x125x35
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart	IP42