



3315406089



VGA Steckdose Q.1/Q.3 polarweiß, samt

VGA Steckdose geeignet zur Verbindung von z.B. PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren (auch LCD-Monitoren) und Beamern, mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse (vorder- und rückseitig), S-VGA kompatibel, ohne Spreizkrallen.

- S-VGA kompatibel
- mit 15-poliger D-Subminiatur Doppelbuchse
- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung
- Zur Verbindung von PCs und Notebooks mit Anzeigegeräten, wie z. B. (LCD-) Monitoren und Beamern.
- Hinweise der Kabel- und Gerätehersteller zur maximalen VGA-Kabellänge beachten!
- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" zur Verlegung vorkonfektionierter Anschlusskabel, Art.-Nr. 294.10.092
- Installations-Empfehlung:
Firma Kaiser: "Electronic-Dose" zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74

Technische Merkmale

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Frequenzbereich Video | max. 160 MHz |
| Auflösung | max. 1280 x 1024 px |
| Einbautiefe | 12 mm |
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Farbe | polarweiß samt |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |