



41081962



Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz S.1/B.3/B.7 rot, matt

Steckdose SCHUKO® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, mit Aufdruck und Kontrolllampen. Für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Schraubklemmen
- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
- mit akustischer Fehlermeldung
- mit Beschriftungsfeld
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

Technische Merkmale

Farbe	rot matt
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Überspannungsschutz	nach EN 61643 und VDE 0675-6-11
Werkstoff	Thermoplast
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7