



85241139



Jalousie-Taste R.1/R.3 polarweiß, glänzend

Jalousie-Taste niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.
- Hinweis:
Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden.
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Aufdruck Symbol Pfeile

Technische Merkmale

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic
Farbe	polarweiß glänzend
Nachlaufzeit, einstellbar	0 ... 500 s
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s
Jalousie-Laufzeit	2 min
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Laufzeit	max. 2 min
Werkstoff	Thermoplast