



20266086



### Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm.  
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- für Heiz- oder Kühlbetrieb
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.

#### Technische Merkmale

Farbe	anthrazit samt, lackiert
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,5 K
"Schaltstrom ""Heizen""	10 A
"Schaltstrom ""Heizen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ "	4 A
"Schaltstrom ""Kühlen""	5 A
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ "	2 A
Temperatur	5 ... 30 °C
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Energieeffizienzklasse	I (1%)