



20266086



Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1/Q.3 anthrazit, samt

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
- für Heiz- oder Kühlbetrieb
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- mit thermischer Rückführung
- mit Aufdruck
- ohne Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.
- Neutralleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Farbe	anthrazit samt, lackiert
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schalt-Temperaturdifferenz	≈ 0,5 K
Schaltstrom "Heizen"	10 A
Schaltstrom "Heizen" bei $\cos \varphi = 0,6$	4 A
"Schaltstrom ""Kühlen""	5 A
"Schaltstrom ""Kühlen"" bei $\cos \varphi = 0,6$ "	2 A
Energieeffizienzklasse	I (1%)
Temperatur	5...30 °C
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9