



Lichtzenentastensensor Komfort mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert

- Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen
- Lichtszenen-Tastsensoren sind kaskadierbar
- mit grüner Betriebs-LED und 8 roten Status-LEDs
- zweite Bedienebene zur Lastgruppeneinstellung über 3-Tastengriff
- Dimm-/Positionswertgeber 1 Byte
- mit Demontageschutz
- Über die 2. Bedienebene können die Einstellungen der einzelnen Lastgruppen (Lichtszenen) variiert werden.

75168743



Technische Merkmale

Anzahl Lastgruppen (Erhöhung bei Kaskadierung)	8
Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
Farbe	edelstahl matt, lackiert
Werkstoff	Thermoplast